

CTEP/WIPay koppeling instellen

T.b.v. resellers en integratoren

#22.005 versie 1 (software 22.00.06)

Inleiding

Dit document beschrijft de stappen die doorlopen moeten worden om uw Worldline betaalterminal te koppelen met de WIPay host. Hiervoor stelt u de kassakoppeling in op CTEP met een verwijzing (hostname) naar de WIPay productie- of acceptatiehost.

1. Voorbereiding

Om de CTEP/WIPay-kassakoppeling in te stellen dan zijn volgende voorbereidingen nodig:

1. U bent in bezit van een reeds **geactiveerde terminal**. U kunt dit herkennen doordat op de terminal [UW KAART AUB] of [GEEN KASSAKOPPELING] wordt getoond.
2. U heeft voor deze terminal (POI) **een WIPay-order** bij Worldline geplaatst. Na ontvangst van uw WIPay-order wordt de POI toegevoegd op de WIPay host.
→ Dit punt geldt alleen voor terminals op WIPay productiehost en niet voor terminals op de WIPay acceptatiehost voor integratie- en validatiedoeleinden.

2. Instructie CTEP/WIPay koppeling instellen

Via onderstaande stappen stelt u de terminal in op een CTEP-kassakoppeling i.c.m. WIPay.

→ Lees voordat u begint de voorbereidingen zoals beschreven in hoofdstuk 1.

Stap 1: Instellen kassakoppeling		
A	MENU	<ul style="list-style-type: none"> • YOMANI/YOXIMO <u>zonder</u> kassakoppeling: Druk op de <MENU> toets. • YOMANI/YOXIMO <u>met</u> kassakoppeling: Druk achtereenvolgens op: <STOP> ► <OK> ► <MENU> • VALINA: druk op de menuknop op de achterzijde van de terminal.
B	3	Kies <3 – TERMINAL INSTELLEN>
C	10	Kies <10 – VOLGENDE>
D	9	Kies <9 – ENKEL TECHNIEKER>
E	1235789 + OK	Voer bij [ENKEL TECHNIEKER] <1235789> in en druk op <OK>
F	4	Kies <4 – HARDWARE-INSTELL.>
G	2	Kies <2 – KASSA PROTOCOL>
H	WIJZIGEN	Druk op <WIJZIGEN>
I	9	Kies <9 – CTEP>
J	TICKETUITGANG + OK	Selecteer <TICKET ECR> (standaard) en druk op <OK>
K	KASSATICKET-BREEDTE + OK	Selecteer de gewenste bonnbreedte (28/32/38/42/48) via de – en + toetsen en druk op <OK>.
L	TEKENSET ISO + OK	Druk op <OK> bij [TEKENSET ISO]
M	9	Kies <9 – FYS. CONF. KASSA>
N	WIJZIGEN	Druk op <WIJZIGEN>
O	2	Kies <2 – TCP/IP>
→ Ga naar de volgende pagina		

P	CLIENT + OK	Druk op <OK> bij [TCP-CONFIGURATIE - CLIENT]
Q	wt.worldline.nl of wta.worldline.nl + 2 * OK	Vul bij HOSTNAME de URL van de WIPAY host in. WIPay acceptatiehost = wta.worldline.nl + <OK> WIPay productiehost = wt.worldline.nl + <OK> Het laatste veld blijft blanco en druk aldaar direct op <OK>.
R	9001 + OK	Voer poortnummer <9001> in en druk op <OK>
S	JA	Druk op <JA> bij [KASSA PROTOCOL - SSL]
T	OK	Druk op <OK> bij [NETWERK DOMEINNAAM]
U	OK	Druk op <OK> bij [ECR IP SSL CERTIFICAAT PAD - /etc/ssl/]
V	OK	Druk op <OK> bij [ECR IP SSL SERVERCERTIFICAAT]
W	OK	Druk op <OK> bij [ECR IP SSL CLIENT CERTIFICAAT]
X	NEEN	Selecteer <NEEN> bij [SSL-vlag voor serveridentiteit]
Y	JA	Selecteer <JA> bij [SSL-vlag voor server-CRL]
Z	STOP	Druk meermaals op <STOP> om het menu te verlaten
AA	HERSTART	De terminal gaat nu herstarten. Wacht geduldig totdat [UW KAART AUB] in het beeldscherm verschijnt.
	→ Ga naar stap 2	

Stap 2: Instellen services

A	MENU	<ul style="list-style-type: none">• YOMANI/YOXIMO <u>met</u> kassakoppeling: Druk achtereenvolgens op de toetsen: STOP → OK → MENU• VALINA: druk op de menuknop op de achterzijde van de terminal.
B	3	Kies <3 – TERMINAL INSTELLEN>
C	10	Kies <10 – VOLGENDE>
D	9	Kies <9 – ENKEL TECHNIEKER>
E	1235789 + OK	Voer bij [ENKEL TECHNIEKER] <1235789> in en druk op <OK>
F	0	Kies <10 – VOLGENDE>
G	1	Kies <1 – CONFIGURATIE>
H	1	Kies <1 – SERVICES>
I	WIJZIGEN	Druk op <WIJZIGEN>
J	SYNCHRONISATION [AAN]	Dient op [AAN] te staan <ul style="list-style-type: none">• Bij [AAN] druk op <VOLG>• Bij [UIT] druk op <WIJZIGEN> en vervolgens op <VOLG>
K	BALANS [UIT]	Dient op [UIT] te staan <ul style="list-style-type: none">• Bij [AAN] druk op <WIJZIGEN> en vervolgens op <OK>• Bij [UIT] druk op <OK>
L	OK	Controleer onderstaande waarde: 1000 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 <ul style="list-style-type: none">• Indien correct druk op <OK>• Indien niet correct druk op <CHANGE> en herhaal stap J & K.
M	STOP	Druk meermaals op <STOP> om het menu te verlaten.
N	HERSTART	De terminal gaat nu direct herstarten. Wacht geduldig totdat [UW KAART AUB] in het beeldscherm verschijnt.
	→ Ga naar stap 3	

Stap 3: Controle CTEP kassakoppeling

Controleer aan de hand van de melding op het beeldscherm of de terminal verbinding heeft met WIPay.

Melding	Betekenis	Vervolgstappen
UW KAART AUB	Correcte verbinding met de WIPay host	<ul style="list-style-type: none">• Voer een (test)transactie uit via uw kassasysteem om te testen of de kassaverbinding correct functioneert.
GEEN KASSA VERBINDING	Geen connectie met de WIPay host	<ul style="list-style-type: none">• Herhaal de stappen van de instructie en controleer de instellingen en met name:<ul style="list-style-type: none">- WIPay hostname (stap 1Q)- Services (stap 2J & 2K)• Controleer (via expert-netherlands@worldline.com) of de POI opgevoerd staat op de WIPay host. → zie ook hoofdstuk 1 punt 2.

→ CTEP/WIPay kassakoppeling is nu geactiveerd.